

Connexions Blazing BVS pour irrigation

Les connexions enterrables Blazing BVS-1 et BVS-2 sont très rapides à installer en trois étapes.

L'étanchéité est assurée par un gel spécial. Le maintien mécanique des fils et le contact électrique sont assurés une fois la connexion verrouillée.

BLAZING
INSTALL FASTER



BVS1

La connexion auto-dénudante et étanche BVS-1 s'utilise sur des fils souples ou rigides en cuivre de section comprise entre 0,5 et 1,5 mm², typiquement pour le raccordement des solénoïdes. Aucun outil n'est requis pour connecter les fils entre eux.

Etape 1 :

Ouvrir la connexion au delà de 90°



Etape 2 :

Insérer le fil souple non dénudé du solénoïde dans l'orifice long. Insérer le fil rigide de télécommande non dénudé dans l'orifice court. Un second fil rigide peut s'ajouter dans le deuxième orifice court



NOTE : les fils rigides de section 1,5 mm² doivent être dénudés sur 10 mm avant insertion

Etape 3 :

Maintenir les fils en place tout en refermant la connexion jusqu'au click de blocage



Conditions d'utilisation

- Classe d'isolement 300 Volts
- Température d'utilisation maximum : 107°C
- Température de stockage : -40 à 204°C
- Pour fils conducteurs souples ou rigides en cuivre
- Connexion à usage unique - Ne pas réutiliser une fois démontée



BVS2

La connexion étanche BVS-2 s'utilise sur des fils souples ou rigides en cuivre de section comprise entre 0,5 et 2,5 mm² typiquement pour le raccordement des décodeurs sur le câble de communication. Aucun outil de sertissage n'est requis pour connecter les fils entre eux.

Etape 1 :

Dénuder les fils sur 16 mm. Utiliser le gabarit moulé sur le connecteur comme repère. Rassembler en torsadant les brins des fils souples.



Etape 2 :

Ouvrir la connexion au delà de 90°. Insérer le fil dénudé de 2,5 mm² dans le grand orifice et les fils dénudés de 0,5 à 1,5 mm² dans les petits orifices. Vérifier au travers de la connexion translucide que les extrémités dénudées sont insérées à fond.



Etape 3 :

Maintenir les fils en place tout en refermant la connexion jusqu'au click de blocage.



Conditions d'utilisation

- Classe d'isolement 600 Volts
- Température d'utilisation maximum : 107°C
- Température de stockage : -40 à 204°C
- Pour fils conducteurs souples ou rigides en cuivre
- Connexion à usage unique - Ne pas réutiliser une fois démontée

CONNEXIONS ÉTANCHES BLAZING POUR IRRIGATION TRES BASSE TENSION

Réf.	Désignation	Colis.	Fam.
BVS-1	Connecteur étanche à graisse silicone auto-dénudant pour câble massif ou câblé ≤ 1,5mm ² par sachet de 25 pièces	25/250	SA0401
BVS-2	Connecteur étanche à graisse silicone pour câble massif ou câblé ≤ 2,5 mm ² par sachet de 20 pièces	20/100	SA0401